

FonTel L2USB

REJESTRATOR ROZMÓW TELEFONICZNYCH

- ✓ Nagrywa rozmowy prowadzone na 2 liniach telefonicznych
- ✓ Rozpoznaje numery osób dzwoniących (CLIP)

Rejestrator rozmów telefonicznych **FonTel L2USB** jest urządzeniem przeznaczonym do nagrywania treści rozmów z maksymalnie 2 linii telefonicznych. Zapis rozmów odbywa się na komputerze podłączonym do rejestratora poprzez port USB.



Cechy urządzenia

- niezależna rejestracja rozmów z 2 linii telefonicznych analogowych (PSTN/POTS)
- rozpoznawanie numerów osób dzwoniących (CLIP)
- podłączenie do komputera jedynie poprzez port USB
- podłączenie do linii telefonicznej równoległe z telefonem (dowolnie: przy gniazdu telefonicznym, telefonie, centralce)
- nie wymaga ingerencji w sieć telefoniczną
- nie wymaga zasilania
- oznaczenie **CE**

Cechy programu

- automatyczna rejestracja rozmów
- rozpoznawanie rozmów przychodzących, wychodzących, nieodebranych
- zapis treści rozmów w osobnych skompresowanych plikach – zajętość ok. 8 MB na godzinę rozmowy
- możliwość nagrywania rozmów VoIP oraz Skype
- podsluchiwanie rejestrowanych rozmów
- dopisywanie notatek do rejestrowanych rozmów
- niezależne odtwarzanie zarejestrowanych rozmów
- graficzny wykres rozmowy
- możliwość realizacji automatycznej sekretarki dla wybranej linii (wymagany modem voice)
- możliwość zapowiedzi słownej np. o fakcie rejestracji rozmowy dla wybranej linii (wymagany modem voice)
- automatyczna kontrola wolnego miejsca – samoczynne usuwanie najstarszych nagrań
- tworzenie kopii archiwum, zapis kopii archiwum na płytach CD/DVD, przeglądanie kopii archiwum
- zdalny dostęp poprzez sieć lokalną/Internet do większości funkcji programu przez program kliencki
- zdalny dostęp do archiwum rozmów przez przeglądarkę internetową (przeglądanie, odsłuchiwanie rozmów)
- wbudowana książka telefoniczna
- informowanie o numerze rozmowy przychodzącej wraz z nazwą abonenta, lokalizacją, krajem, operatorem
- wyszukiwanie, filtrowanie, drukowanie i eksport do formatu CSV listy rozmów
- statystyki i zestawienia połączeń
- zabezpieczenie dostępu do wybranych funkcji programu nieupoważnionym użytkownikom
- sygnalizacja problemów (odłączona linia, odłączony rejestrator) linią sterującą portu szeregowego COM
- współpraca z innymi systemami poprzez udostępnione API dla programistów
- współpraca ze wszystkimi typami rejestratorów FonTel

Dane techniczne

- złącza telefoniczne: 2 gniazda RJ11
- podłączenie do komputera: gniazdo USB-B
- standard CLIP: FSK, DTMF
- nagrywanie rozmów Skype: wersja 2.6 lub nowsza
- nagrywanie rozmów VoIP: protokół SIP 2.0
- obsługiwane kodeki VoIP: G.711, G.721, G.726, GSM, iLBC, Speex
- wymiary: 26 x 95 x 130 mm (wysokość x szerokość x głębokość)

Wymagania

- system operacyjny Windows 2000 / XP / Vista / Server / 7
- wolny port USB 1.1 lub 2.0

Zawartość zestawu

- rejestrator rozmów telefonicznych FonTel L2USB
- kabel telefoniczny 2m, 2 x RJ11 (2 szt.)
- kabel USB A-B 2m
- instrukcja obsługi
- płyta CD z programem i sterownikami